

RJ45シールドプラグ MP8 FS Cat.6_A AWG27-24/1, AWG27-24/7

加工手順書



1 梱包内容

製品番号	絶縁径	ケーブル外径
J00026A0165	0,85 - 1,05 mm	5,5 - 7,3 mm

2 ブーツ6.0 (オプション品)

max. Ø 6,0

- B00081A0031 黒
- B00081B0031 赤
- B00081C0031 青
- B00081D0031 黄緑
- B00081E0031 緑

3 ゴムブーツ6.3/7.0 (オプション品)

max. x

x: Ø 6,3

- B00080A0089 灰
- B00080B0089 赤
- B00080C0089 青
- B00080D0089 黄緑
- B00080E0089 緑
- B00080F0089 黒

x: Ø 7,0

- B00080A0090 灰
- B00080B0090 赤
- B00080C0090 青
- B00080D0090 黄緑
- B00080E0090 緑
- B00080F0090 黒

4 プラスチックブーツ7.3 (オプション品)

max. Ø 7,3

- H86011A0000 白
- H86011A0001 灰
- H86011A0002 橙
- H86011A0003 青
- H86011A0004 黄緑
- H86011A0005 緑
- H86011A0006 黒

5 ケーブルカット長

min. 40 mm

F/UTP

min. 40 mm

SF/UTP
S/FTP

6 シールドを処理してまとめます

ケーブル種類

F/UTP

S/FTP

S/FTP

7 結線配色

Farbcode Colour code T568		Prof net	RJ45 PIN Nr./No.	アプリケーション				
A	B			10BT/ 100BT	1 Gigabit 10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/TEL	
WH-GN	WH-OG	YE	1	●	●			
GN	OG	OG	2	●	●			
WH-OG	WH-GN	WH	3	●	●	●		
BU	BU	-	4		●	●	●	
WH-BU	WH-BU	-	5		●	●	●	
OG	GN	BU	6	●	●	●		
WH-BN	WH-BN	-	7		●			
BN	BN	-	8		●			

8 AWG27/1 - 24/1 / 0,36 - 0,51 mm 単線の場合
コードの撚りをほぐして先端を斜めにカットします

コードをワイヤーマネージャに挿入します

SF/UTP

9 ワイヤーマネージャを奥まで押し込み
先端を1mm残してカットします

RJ45シールドプラグ MP8 FS Cat.6_A AWG27-24/1, AWG27-24/7

加工手順書



10 AWG27/7-24/7 / 0,46 - 0,61 mm 撚線の場合

S/FTP

コードの撚りをほぐしてワイヤーマネージャに挿入します

11

ワイヤーマネージャを奥まで押し込み先端を1mm残してカットします

12

ワイヤーマネージャにコードが挿入された状態のままプラグ本体の中に押し込みます

ワイヤーマネージャが完全にプラグの中に入るように押し込みます

13

圧着工具本体: N00001A0002
太径(外径6.3mm以上)用ダイス(別売): N01001A0052

工具の奥まで押し込みます

14

レバーでダイスを下ろし、ケーブルを押し込みながらグリップを握って圧着します

15

余分なシールド線を除去します

16

ゴムブーツの場合
ブーツをプラグに押し込んで完成です

17

プラスチックブーツの場合
ブーツの下部をプラグに固定してから上部をスライドさせて固定させれば完成です

18

プラスチックブーツの外し方
ブーツの両サイドのくぼみにある引っ掛けをマイナスドライバーなどで抑え込めば引き抜くことができます