

100
80
50
15
5
mm

1 梱包内容

ワイヤーマネージャ
 クランピングリング
 ワイヤーマネージャ(白) φ1.0 - 1.6 mm
 ワイヤーマネージャ(灰) φ0.85 - 1.1 mm
 ワイヤーマネージャ(白) φ1.0 - 1.6 mm

ケーブル外径によって使用するクランピングリングを選択します
 φ5.0-7.5mm:6本爪タイプ φ7.5-8.5mm:2本爪タイプ φ8.5-10mm:クランピングリングなし

2 ケーブルグランドをケーブルに通します

S/FTP

編組線をほぐして折り返します

クラumpingリングの向き

min. 60 mm
min. 2.4 in.

ジャケットカット長

編組シールドをケーブルジャケットの根本部分の周りに均等に巻きます

2a T568A

各ペア線位置 (Side A)

5 mm / 0.2 inch
max. 10 mm
max. 0.4 inch

各ペア線位置 (Side B)

T568B

各ペア線位置 (Side A)

5 mm / 0.2 inch
max. 10 mm
max. 0.4 inch

各ペア線位置 (Side B)

2b

各線の撚りをほぐします

ワイヤーマネージャに表示されている色に対して各線を通します

3 ジャケットカット長

SF/UTP

min. 60 mm
min. 2.36 inch

介入が入っている場合は根本でカットします

max. 10 mm
max. 0.4 inch

各線の撚りをほぐします

ワイヤーマネージャに表示されている色に対して各線を通します

3a **4** ジャケットカット長

U/FTP

min. 100 mm
min. 3.93 inch

ドレインワイヤをジャケットの先端に巻き付けます

各線の撚りをほぐします

ワイヤーマネージャに表示されている色に対して各線を通します

5 ジャケットカット長

S/SFTP

min. 80 mm
min. 3.15 inch

ケーブル外径が8.5mm以上の場合はクランピングリングは使用しません

各線の撚りをほぐします

ワイヤーマネージャに表示されている色に対して各線を通します

5a

コネクタ結線		通信規格					
Farbcode Colour code T568	PROFINET	R45 PIN Nr./No.	10BT/ 100BT	1 Gigabit/ 10 Gigabit Ethernet	Token Ring	ISDN/S0	Up/ TEL
A	B						
W - G	W - O	YE	1	●	●		
G	O	OG	2	●	●		
W - O	W - G	WH	3	●	●	●	
BL	BL	-	4		●	●	●
W - BL	W - BL	-	5		●	●	●
O	G	BU	6	●	●		
W - BR	W - BR	-	7		●		
BR	BR	-	8		●		

6 ジャケットカット長

PROFINET

min. 60 mm
min. 2.36 inch

編組線を折り返します

アルミ箔シールドを剥離します

min. 15 mm
min. 0.6 inch

編組線剥き出し長

インナージャケットを剥離します

6a

ワイヤローブをカットします

各線の撚りをほぐします

ワイヤーマネージャに表示されている色に対して各線を通します

D B05030A0413b 8.11.2017 © by Telegärtner • Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / Printing errors and technical changes reserved

100
80
50
15
5
0
mm

7

N00000A0013

プライヤーレンチ(推奨品)
 ※市販のプライヤーでも加工出来ます

8

N00000B0020

ワイヤーマネージャからの出っ張りが
 0.5mm以下になるように各線をカットします

9

保護カバーを取り外します

10

max. 18 mm
 max. 0.7 inch

11

ワイヤーマネージャを
 本体に押し込みます

押し込みが足りない場合は
 マイナスドライバー等で
 最後まで押し込みます

12

0° 90°
 コネクタの向きは90度ごとに設定可能です
 180° 270°

13

ツメでロックします

14

この部分に
 シールドを
 接触させます

15

シールドの接触位置に
 注意してください

16

ケーブルグラントを
 締め付けます

17

必要に応じて13AFスパナで
 最後まで締め付けます
 (推奨トルク: 1Nm)

Optional

0° 90° 180° 270°

取り外し方法

ケーブルグラントを外します

Optional

必要に応じてスパナで外します

マイナスドライバーでツメのロックを解除します

D B05030A0413b 8.11.2017 © by Telegärtner • Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / Printing errors and technical changes reserved